

MULTISTATION

NEW!

Gruppi di continuità Line Interactive Monofase

Il nuovo UPS MULTISTATION 1000 è la soluzione ideale per la protezione da black-out e per il filtraggio di più utenze. MULTISTATION 1000 eroga in uscita una potenza di 1000VA – 550W.

L'Ups, con un design accattivante e compatto, è fornito di 3 prese schuko di protezione contro i black-out e 3 prese schuko di filtraggio. Inoltre è dotato di una porta USB (porta di comunicazione) e di una porta USB CHARGER per la ricarica di dispositivi come cellulari, tablet o altro.

La tecnologia è Line Interactive con onda pseudo-sinusoidale con tempo d'intervento estremamente ridotto, 2ms. In caso di black-out il tempo di autonomia è di circa 10'.



MultiStation 1000

Codice MULTISTATION
1000

Caratteristiche Tecniche

Potenza	VA	1000
Tensione di ingresso		230 Vac $\pm$ 27%
Frequenza di ingresso		50/60 Hz $\pm$ 5%
Tensione di uscita		230 Vac $\pm$ 10% ($\pm$ 5% in mancanza rete)
Frequenza di uscita		50/60 Hz $\pm$ 1%
Autonomia		10'
Batterie		Pb ermetico senza manutenzione
Prese Output		3 sotto UPS – 3 filtraggio e protezione contro sbalzi di tensione
Modem/T port (10BaseT/100BaseT)		RJ11 (2 fili in linea singola) oppure RJ45 (rete compatibile)
USB charger		Presa USB di ricarica
Display LED		di serie

Dimensioni e Pesì

Dimensioni (LxAxP)	mm	202x91x290
Peso UPS standard con batterie	kg	2,2

Totale protezione di potenza - elevata dinamica di fluttuazione della tensione senza prelievo di energia dalle batterie.

Monitoraggio del funzionamento.

Funzione di partenza a "freddo".

Controllo di batteria debole/esaurita.

Stadi d'allarme a più livelli

Tutti i modelli sono dotati di connettore USB per comunicazione e dialogo computer a mezzo segnali USB (stato di funzionamento UPS, batterie, accensione e spegnimento automatico, salvataggio automatico dei files, ecc).

Connessione e protezione Internet.